

FFMPEG

:

-
- FFMPEG-

FFMPEG IP- .

. : MJPEG () RGBA/BGRA, MJPEG, MPEG2, YUV422.

FFMPEG :

1. IP-.

	Бренд	Модель	Прошивка	Настройки	Логин	Пароль	IP-адрес	Порт	
<input checked="" type="checkbox"/>	3S	N6082	V1.04.0 STD-1	настройки устройства	root		10.0.11.212	80	Применить
<input type="checkbox"/>	FFMPEG	Dshow audio	auto	настройки устройства			dshow://Микрофо	0	Применить
<input type="checkbox"/>	Hikvision	DS-2DF7286-A		настройки устройства	admin		10.0.11.209	80	Применить
<input checked="" type="checkbox"/>	FFMPEG	Windows capturer	auto	настройки устройства			9.9.9.9	80	Применить

Добавить устройство вручную

IP адрес

9 . 9 . 9 . 9

Порт

80

Бренд

FFMPEG

Модель

Desktop capturer

Прошивка

auto

Добавить

Доступно устройств для добавления

Видеоканалов

Аудиоканалов

Датчиков

Реле

Линий телеметрии

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

Поиск

Применить

Выход

2. IP (1).



IP , (FFMPEG-).

3. FFMPEG (2).

4. Windows capturer (3).

5. auto (4).

6. (5).

7. (6).

8. (7).

9. (8).

FFMPEG-

, ffmpeg, IP . :

gdigrab://"App_name"[: -additionalOptions]

App_name - , . . , .

additionalOptions .

, ffmpeg gdigrab:

- -draw_mouse <int> (0 1)(1);
- -show_region <int> (0 1)(0);
- -framerate <video_rate> ("ntsc");
- -video_size <image_size> ;
- -offset_x <int> x (INT_MIN INT_MAX)(0);
- -offset_y <int> y (INT_MIN INT_MAX)(0).

IP "additionalOptions":

gdigrab://"Calculator":-draw_mouse 1 -show_region 1 -framerate 25 -video_size 640x480 -offset_x 10 -offset_y 10