

## Аххон Next 3.0.1 Release Notes

### Основные изменения

Основные изменения в *Аххон Next 3.0.1*:

1. Улучшена стабильность работы web-клиента.
2. Новая версия Drivers Pack 3.2.13.

### Требования к настройке компьютеров

При установке *Аххон Next 3.0.1* следует помнить, что к настройке компьютеров с данным программным обеспечением предъявляются следующие требования:

*Внимание! Требования обусловлены архитектурными особенностями платформы NGP, на базе которой реализована система и, как следствие, неисправностями в работе программного обеспечения не являются.*

*Реализация требований в полной мере осуществляется пользователем. Помощь в решении проблем, связанных с данными требованиями, службой технической поддержки компании ITV не предоставляется.*

1. Для работы ПК *Аххон Next 3.0.1* необходимо выполнение следующих минимальных требований к OpenGL:
  - версия 1.3;
  - наличие расширения **ARB\_vertex\_program** (наличие расширений и версии OpenGL можно проверить программой *OpenGL Extension Viewer* - [скачать](#)).
2. При установлении клиент-серверного соединения используются порты TCP, определяемые операционной системой динамически.
3. Время между всеми компьютерами в распределенной конфигурации должно быть синхронизировано.
4. При использовании антивируса *NOD32* настоятельно рекомендуется либо отключить сервис *Web Access Protection*, либо добавить IP-адреса используемых IP-устройств в список исключений для проверки антивирусом.
5. Обязательное требование для всех компьютеров системы – определение компьютера по NetBiosName.
6. Длина NetBiosName компьютера не должна превышать 15 символов.
7. В имени компьютера допускается использовать только латинские символы, арабские цифры и знак минуса («-»).
8. Запрещено менять имя компьютера после установки системы.

### Обновление с предыдущих версий

При обновлении с предыдущих версий продукта до версии *Аххон Next 3.0.1* необходимо учитывать следующие особенности:

1. При обновлении версии *Аххон Smart 2.0.4* следует пересоздать камеры в системе.
2. Из-за снятия ограничения в версии *Аххон Next 3.0* на количество камер в системе в демо-режиме и его сроке при обновлении с предыдущих версий, используемых в демо-режиме, необходимо удалить текущий демо-ключ с помощью утилиты активации продукта.