



Справочник параметров XML-файлов

Обновлено 19.01.2023

Содержание

- Интеллект базовый
- Intellect Web Report System
- FACE-Интеллект
- Аххон Проигрыватель

1 Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Диск с архивом>: \\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0		<p>Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххол проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>
	SyncedTime	Время в формате в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС	-		<p>Задаёт время последнего импорта из внешнего хранилища в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС Импорт осуществляется с момента, задаваемого параметром, если количество часов для синхронизации не превышает время, заданное ключом реестра IpStorageSyncDepthHours (см. Справочник ключей реестра)</p> <p>Параметр может быть изменен командой UPDATE_TIME (см. IPSTORAGE).</p>
C: \\ProgramData\\elasticsearch-2.0.1\\config\\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	До Интеллект 4.10.2	Параметр задаёт порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
C: \\ProgramData\\elasticsearch-5.2.2\\config\\elasticsearch.yml				С Интеллект 4.10.3	
<Директория установки ПК Интеллект >\\Modules\\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200		Параметр задаёт порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект >\\SlaveSettings.xml	DNS	-	-		В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. Панель настройки раздела DNS).
<Директория установки ПК Интеллект >\\Modules\\cam_title.run.config	SearchIndex	True, False	True	До Интеллект 4.11.1	<p>Включает использование поисковой машины Elastic Search для поиска по титрам.</p> <p>True – Elastic Search используется.</p> <p>False – Elastic Search не используется.</p>
			False	С Интеллект 4.11.2	

2 Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Директория установки ПК Интеллект> \\Modules\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0		Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах: >0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте <0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	до 3.2	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	WorkThroughGateway	true, false	false	начиная с 3.3	Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеошлюз. Видеошлюз выбирается автоматически.
	CommandTimeout	Время в секундах	200		Позволяет установить время в секундах, в течение которого должно происходить ожидание получения данных и построения отчёта.
	PersonNameLength	>=0	-	3.4	По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 1). Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате: <add key="PersonNameLength" value="5"/> Параметр ограничивает выводимое в отчетах УРВ и БП отчество пользователя до количества символов, указанного в параметре value. Пример (если value="5"): Иванов Петр Алекс. Если value="0", ФИО будет отображено полностью, без сокращений. Пример: Иванов Петр Александрович.
	PersonNameIncludesId	0, 1	-	3.4	По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 0). Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате: <add key="PersonNameIncludesId" value="1"/> Параметр позволяет включить отображение идентификатора пользователя в скобках после ФИО в отчетах УРВ и БП. value="1" – после ФИО будет отображен ID пользователя в скобках. Пример: Иванов Петр Александрович (1) value="0" – ID пользователя не отображается.
SweatheartingEnabled	0, 1	0	3.4	Активирует отчет Свитхартинг .	

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	SweatheartingAddItemPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задает номер функции Добавление товара в документ из таблицы dbo.FuncDic, которая необходима для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingBeginReceiptPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задает номер функции начала чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingEndReceiptPosFunctionNumber	>=0	-	3.4	Задает номер функции конца чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета Свитхартинг .
	SweatheartingFilterByReceiptIntervals	0, 1	0	3.4	Активирует фильтрацию событий хищения для того, чтобы отчет Свитхартинг строился только по тем событиям хищения, которые произошли в момент, когда чек открыт.
	SweatheartingAddTimeoutMs	>=0	500	3.4	Задает период времени между событием детектора и кассы, при превышении которого, событие хищения попадает в отчет Свитхартинг .
	SweatheartingBeepEnabled	0, 1	1	3.4	Выключает звуковое оповещение при приходе новых событий в отчете Свитхартинг .
	SweatheartingStepCount	>=0	1000	3.4	Задает необходимое количество загружаемых событий при первом входе в отчет Свитхартинг .
	SweatheartingPreloadDays	>=0	140	3.4	Задает необходимое количество дней, за которые будут показаны события при первом входе в отчет Свитхартинг .
	ExtendedPresenceReportInWorkplace	true, false	false	только 3.4	Активирует расширенное отображение отчетов Отчёт по присутствию на рабочем месте и Общий отчёт о присутствии на рабочем месте .
	EnablePasskindReport	true, false	false	3.4	Активирует Отчет о выданных пропусках .
	IpServerUrl	IP-адрес	http://localhost:10001/lprserver	3.4	Задает адрес сервера, на диске которого хранятся распознанные номерные знаки и кадры ТС.
	IntellectVideoStreamNumber	0-4	0	3.4	Задает номер потока камеры в отчетах с живым видео (0,1 - это первый поток камеры)
	ShowIconNewCashier	true, false	true	3.4	Активирует выделение новых кассиров в отчетах POS с помощью иконки "звездочка" и отличного от других цвета имени, которые работают меньше заданного количества дней
	CountDaysNewCashier	>=0	30	3.4	Задает количество дней, сколько кассир считается новым (работает совместно с параметром ShowIconNewCashier).

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	QueueLengthDelta	0, 0.5	0.5	3.4	Задаёт порог значений, попадающих в отчеты по детекторам длины очереди в виде таблицы: 0 - в отчет попадают значения от 0 и больше. 0.5 - в отчет попадают значения больше 0.5.
	GenderAnalyticsUrl	IP-адрес	http://localhost:10000/firserver	3.5	Задаёт адрес сервера, на котором находится Сервер распознавания лиц (см. Настройка Отчёта по гендерной аналитике).
	ReportSystemHost	IP-адрес	localhost	3.5	Задаёт адрес сервера, на котором находится ПК <i>Интеллект</i> . Необходимо для работы отчетов Отчёта по распознанным лицам (см. Отчёт по распознанным лицам) и Отчёт по проходам с фото (см. Отчёт по проходам с фото).
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\App_Data\Settings\DateFormat.config	ServerDateTimeFormat	Формат времени и даты	d MMMMM yyyy HH:mm:ss	3.4	Задаёт формат времени и даты в Общих отчетах (см. Настройка формата времени и даты в Общих отчётах).
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\App_Data\Mail\web.config	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> from	Строка	-	-	Адрес электронной почты, с которого будут отправляться отчёты при автоматической генерации (см. Настройка SMTP-сервера).
	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> host	Строка	-	-	Имя SMTP-сервера (см. Настройка SMTP-сервера).
	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> password	Строка	-	-	Пароль учётной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-сервере (см. Настройка SMTP-сервера).
	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> port	>=0	25	-	Номер порта, используемого SMTP-сервером (см. Настройка SMTP-сервера).
	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> userName	Строка	-	-	Имя учётной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-сервере (см. Настройка SMTP-сервера).
	<configuration><system.net><mailSettings><smtp> enableSsl	true, false	false	-	Активирует шифрование SSL при подключении к SMTP-серверу (см. Настройка SMTP-сервера).
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\App_Data\Settings\Settings.config	CurrencyFormat	Строка	₽	3.5	Задаёт название денежной единицы для отчета по количеству товаров с определенным действием
	IsPersianLanguageUse	true, false	false	3.5	Активирует возможность фильтрации номеров с использованием персидского алфавита и цифр. <i>Примечание. Если данный ключ установлен в значении true, то ключ IsArabicLanguageUse должен быть установлен в значении false.</i>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	IsArabicLanguageUse	true, false	false	3.5	Активирует возможность фильтрации номеров с использованием арабского алфавита и цифр. <i>Примечание. Если данный ключ установлен в значении true, то ключ IsPersianLanguageUse должен быть установлен в значении false.</i>

3 FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config	ProblemImages	Путь к папке	None	<p>Задаёт путь к папке для хранения изображений, которые были пропущены (на изображении присутствует 2 или более лиц, или лицо не было распознано из-за плохого качества изображения) при автоматическом добавлении лиц из папки (см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц). Указанная папка будет создана автоматически.</p> <p><i>Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\Axxon\FaceIntellect\ProblemImages\</i></p>
	Timeout	>=0	60000	Задаёт таймаут в миллисекундах ожидания результата при поиске лиц.
	Port	>=0	10000	Задаёт TCP-порт для face_client.run.
	RemoteUrl	IP-адрес	none	Задаёт адрес отправки HTTP POST-запроса. Используется для передачи изображений во внешнюю систему (см. Настройка передачи изображений во внешнюю систему).
	AnalyticsTimeout	>=0	1000000	Задаёт в миллисекундах время для обновления аналитических данных в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц , по истечении которого будет выведена ошибка Время ожидания операции истекло (см. Просмотр аналитических данных).
	PasserByFramesPerCamera	>=0	10	Задаёт максимальное количество результатов сравнений для одной камеры. Значение 0 означает, что количество результатов сравнений неограниченно.
	HideViewButton	true, false	False	Скрывает кнопку "Вид" из интерфейса мониторинга захваченных и распознанных лиц (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц).
	SimpleMode	true, false	False	Включает "Простой режим" мониторинга, в котором в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц скрывается верхняя часть интерфейсного окна, изменение внешнего вида интерфейсного окна, работа с базой данных эталонных лиц, поиск лиц в видеоархиве и другое становится недоступным (см. Включение "Простого режима" мониторинга захваченных и распознанных лиц).
	AutoFollowTimeSeconds	>=0	120	Задаёт время в секундах, через которое будет автоматически установлен флажок Следить за новыми лицами , если он был снят. Значение 0 означает, что автоматически флажок устанавливаться не будет (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц).
	CounterRowCount	>=0	0	Задаёт максимальное количество строк (количество уникальных лиц) в формируемом отчете по аналитическим данным (см. Просмотр аналитических данных). Значение "0" обозначает, что ограничения нет.
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\	HideCheckBoxIntellectPerson	true, false	False	Скрывает пункт Создавать пользователя в базе Интеллект и назначает уникальный Person_ID каждому лицу при его добавлении в базу данных эталонных лиц (см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц).
	HideResultsWithouthImages	true, false	False	Скрывает результаты поиска лиц с поврежденными изображениями лиц из-за аварийного завершения работы сервера ПК FACE-Интеллект .
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\	LogBadImages	true, false	False	Включает сохранение "плохих" фотографий лиц в случае использования модуля Репликация базы лиц (см. Репликация базы лиц). Фотографии лиц, которые не смогли добавиться, будут сохраняться на главном сервере в папке <Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\Firserver_replicate_problem_images

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
firserver_replicate.run .config				

4 Аххон Проигрыватель

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Tools\Аххон_player.xml	Большинство параметров заполняются автоматически в интерфейсе утилиты <i>Аххон Проигрыватель</i> . Ниже приведены параметры, которые в интерфейсе недоступны.			
	Render	0, 1	1	Задает тип рендера: 0 - рендер выполняется в OpenGL. 1 - рендер выполняется в Direct3d.