

RTSP RTMP FFMPEG

:

FFMPEG-

RTSP RTMP FFMPEG IP- .



RTSP RTMP FFMPEG :

- . . . " " .
- H.264/H.265.
- AAC.

RTSP RTMP FFMPEG :

1. IP-.

Ip Wizard

Бренд	Модель	Прошивка	Настройки	Логин	Пароль	IP-адрес	Порт	
☒ FFMPEG	Dshow device (USB	auto	настройки устройства			dshow://Микрофон	0	Применить
☒ 3S	N6082		настройки устройства	tool		10.0.11.212	80	Применить
☒ Axon	RIO	auto	настройки устройства			0.10.0.11	51986	Применить
☒ Hikvision	DS-2DF7286-A		настройки устройства	admin		10.0.11.209	80	Применить
☒ JVC	VN-X35U	2.8.0	настройки устройства	admin		10.0.11.208	80	Применить
☒ Sony	SNC-VB630		настройки устройства			10.0.11.201	80	Применить
☒ Sony	SNC-ER580	1.87.00	настройки устройства			10.0.11.207	80	Применить
☒ FFMPEG	2 1 channel device	auto	настройки устройства			10.0.11.111	80	Применить

☐ Видео канал 1

☐ Аудио вход 1

☐ Аудио выход 1

9

Добавить устройство вручную

IP адрес

10 . 0 . 11 . 111

Порт

80

Бренд

FFMPEG

Модель

1 channel device

Прошивка

auto

Добавить

Доступно устройств для добавления

Видеоканалов

Аудиоканалов

Датчиков

Реле

Линей телеметрии

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

не ограничено

1

Поиск

11

Принимать

12

Выход

2. FFMPEG- . , (1) . , (2) FFMPEG, (3) — 1 channel device, (4) auto. , .

(5) , , , , .
3. (6) (7) FFMPEG-. .

IP . , , .

4. TCP/IP (8). .

IP .

5. , FFmpeg-, (9, . [IP-](#)).
6. (10) , (11), .
7. **IP Wizard** (12).

FFmpeg- , . . " FFmpeg-".

FFmpeg-

, ffmpeg, **IP** . :

protocol://[login:password@]address[:port][/path]:[-additional_options]

, . ., rtsp, .

:

rtsp://admin:1111@59.124.126.102:84/ -video_size 1280x960

, **IP** :

1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128

, :
rtsp://admin:1111@59.124.126.102:84/cgi-bin/net_jpeg.cgi?push=1&ch=X
X-2 , (1, 2, 4, 8, 16, ..., 32768)