



CAM_VMDA_DETECTOR VMDA

CAM_IP_DETECTOR

1.

(.), . , VMDA:

```
if (Event.SourceType=="CAM_VMDA_DETECTOR")
{
    cam=GetObjectParentId( "CAM_VMDA_DETECTOR",Event.SourceId, "CAM" );
    if (Event.Action=="ALARM")
    {
        var x1,x2,y1,y2;
        x1=Event.GetParam( "x" );
        x2=Event.GetParam( "w" );
        y1=Event.GetParam( "y" );
        y2=Event.GetParam( "h" );
        x2=parseInt( x1)+parseInt( x2 );
        y2=parseInt( y1)+parseInt( y2 );
        DoReactStr( "MONITOR", "", "SET_MARKRECT", "cam<"+cam+">,color<255>,id<"+cam+">,x1<"+x1+">,x2<"+x2+">,y1<"+y1+">,y2<"+y2+">" );
        DebugLogString( "x1:"+x1+" x2:"+x2+" y1:"+y1+" y2:"+y2 );
    }
    else
    {
        DoReactStr( "MONITOR", "", "DEL_MARKRECT", "cam<"+cam+">,id<"+cam+">" );
    }
}
```

2. IP- Bosch FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR

20 IP- Bosch FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR (1) 1.

```
n=20;
if(Event.SourceType == "CAM_IP_DETECTOR" && Event.SourceId=="1" && Event.Action == "DETECTED")
{
    v=Event.GetParam( "param0" ).split( ";" )[1];
    if (parseInt( v.split( ":" )[1] )==n)
    {
        DoReactStr( "MACRO", "1", "RUN", "" );
    }
}
```